

# BORHAMMER

## DHR243Z

18V, SDS-PLUS (z-modell)

### Effektiv og børsteløs DC motor

Meget effektiv og hendig 18V borhammer med børsteløs motor. 3 funksjoner: Boring, hammerboring samt meisling. SDS-PLUS chuck er utskiftbar til medfølgende spennchuck. Modellen kommer med sidegrep, dybdestopper. Maks kapasitet i betong 24mm. 2,0J slagkraft. Vekt 3,4kg. /m batteri. Passer til støvsuger DX02 195903-2. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong	6 - 12 mm
Maks borediameter i betong	24 mm
Maks borediameter i tre	27 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagtall (ipm)	0-4700
Spenning	18 V
Turtall (rpm)	0-950
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	13 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med rett sidehåndtak	11 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

### NOBB NR 48510484

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



### Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
- Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

194079-2  
HURTIGCHUCK 13MM



194080-7  
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



158057-6  
SIDEHÅNDTAK

## VALGFRITT TILBEHØR

194079-2  
HURTIGCHUCK 13MM



196804-7  
HAMMERFETT 95ML



158057-6  
SIDEHÅNDTAK

D-20111  
SDS-PLUS BORSETT 13 DELER



196163-9  
KOMPL FILTER TIL DX01 OG DX02



196165-5  
PAPIRFILTER TIL DX01 OG DX02



821552-6  
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



194080-7  
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



195180-6  
FLEKSIBEL STØVHETTE



199571-3  
STØVKASSETT DX07



## ANNET

Bruksanvisning

